

CUBIERTA PROFAUNA PARA BOQUILLA DE TRANSFORMADOR

Cubierta Cerrada Profauna para Boquilla de transformador de distribución

Moldeado de cloruro de polivinilo (PVC flexible)

Polímero reticulado para utilizarse en boquillas de transformadores de distribución tipo poste

Resistente al arco

Con inhibidor de rayos UV

Sistema de fijación a la boquilla con pines de plástico.

Prueba de rigidez dieléctrica: Mayor igual a 18kV / mm

Prueba de resistividad eléctrica: Mayor igual a 1.0TΩ

Método de resistividad superficial: TMA4.5, profundidad de erosión máxima 0.5mm - 1.1mm

Prueba de tracking y erosión: FV-0

Prueba de flamabilidad: Mayor igual a 10kN/m

Prueba de resistencia al desgarro: Mayor igual a 4MPa

Resistencia al desgarro y alargamiento en la prueba de rotura: Mayor igual a 150%

Color: Gris

Dimensiones:

- Diámetro total: 127mm, Diámetro interno: 70mm, Altura total de 200mm, Espesor: 3.175mm

Catálogo: HAL-CC-240188.



Cubierta Tipo Rejilla Profauna para Boquilla de transformador de distribución

Cubierta protectora pro fauna tipo rejilla para boquilla ideal para transformadores de distribución en 15, 25 y 34.5kV, fabricada de polietileno de alta densidad Marlex 9018 con un aditivo estabilizador para protección de rayos UV, esta cubierta tipo rejilla está conformada por cuadrículas de 300/1000" que permiten la revisión de la condición del conector en la boquilla y la toma de lecturas por medio de cámaras de visión termografía sin necesidad de retirar la cubierta; la cubierta cuenta con bisagras del mismo material y cierres a presión con salida del cable por la parte superior y/o lateral.

Color: Gris

Dimensiones:

- Diámetro total: 125mm, Diámetro interno: 40mm, Altura total de 229mm, Espesor: 2.100mm

Catálogo: HAL-CR-240188.



Contáctanos a través de:

 contacto@seelan.com.mx

 <https://seelan.com.mx/>

 <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556382385907>